

PLU	Název	korekce účinníku PF Fi=1	Typ regulátoru FV	počet nezávislých MPPT vstupů	Min. A Max. Napětí FV pole	Max. Vstupní proud z FV pole *3	Max. Okamžitý Výkon FV pole	Zaručený nulový přetok	Druhý výstup L2 ovladatelný podle stavu baterie	Dvojitá napěťová konverze AC-DC-AC	Odnímatelný displej	Komunikace s Pylontech a jinými BMS	Možnost paralelního nebo třífázového provozu
570001	Kombi měnič Axpert VP 12V 1000W PF1	•	PWM	1	20 – 55V	50A	600W	•					
570002	Kombi měnič Axpert VP 24V 2000W PF1	•	PWM	1	30 – 80V	50A	1200W	•					
570003	Kombi měnič Axpert VP 24V 3000W PF1	•	PWM	1	30 – 80V	50A	1200W	•					
570016	Kombi měnič Axpert VP 48V 5000W PF1	•	PWM	1	60 – 105V	50A	2400W	•				#	
570014	Kombi měnič Axpert VM 12V 1000W PF1	•	MPPT	1	17 – 80V	27A	500W	•					
570005	Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W Plus PF1	•	MPPT	1	30 – 145V	50A	1500W	•					
570017	Kombi měnič Axpert VM 48V 5000W PF1	•	MPPT	1	60 – 145V	50A	3000W	•				#	
560054	Kombi měnič Axpert DUO MKS 48V 5000W PAR-A	•	MPPT	2	60 – 145V	2x 50A	2x 3000W	•				#	s kitem
570015	Kombi měnič Axpert King 24V 3000W PF1	•	MPPT	1	30 – 145V	50A	1500W	•		•	•	24V	•
570011	Kombi měnič Axpert King 48V 5000W PF1 PAR-B	•	MPPT	1	60 – 145V	50A	4000W	•		•	•	•	•
570020	Kombi měnič Axpert King RACK 48V 5000W PF1 PAR-B	•	MPPT	1	60 – 145V	50A	4000W	•		•		•	•
570026	Kombi měnič Axpert King II 48V 6000W PF1 PAR-B	•	MPPT	1	120 – 500V	18A	6000W	*1		•	•	•	•
570007	Kombi měnič Axpert VM II 24V 3000W PLUS PF1 RS232	•	MPPT	1	60 – 450V	18A	4000W	*2					
570021	Kombi měnič Axpert VM IV 24V 3600W	•	MPPT	1	120 – 500V	18A	4000W	*2				24V	
570010	Kombi měnič Axpert VM III 48V 5000W PF1	•	MPPT	1	120 – 500V	18A	5000W	*2			•	•	
570022	Kombi měnič Axpert VM IV 48V 5600W	•	MPPT	1	120 – 500V	18A	6000W	*2				•	
570024	Kombi měnič Axpert VM III Twin 48V 6000W PF1	•	MPPT	1	60 – 500V	27A	6000W	*2	•		•	•	
570025	Kombi měnič Axpert VM IV 48V 6000W TWIN	•	MPPT	1	60 – 500V	27A	6000W	*2	•			•	
570027	Kombi měnič Axpert MKS-IV 48V 6kW PF1 TWIN PAR-B	•	MPPT	1	120 – 500V	27A	6000W	*2	•			#	•
570100	Kombi měnič Axpert MAX 24V 3600W	•	MPPT	1	120 – 500V	18A	4000W	*2			•	24V	
570101	Kombi měnič Axpert MAX 48V 7200W PAR-B	•	MPPT	2	90 – 500V	2x 18A	2x 4000W	*2			•	•	•
570103	Kombi měnič Axpert MAX II 48V 8000W PAR-B	•	MPPT	2	90 – 500V	2x 18A	2x 4000W	*2				•	•
570104	Kombi měnič Axpert MAX E 48V 11kW PAR-B	•	MPPT	2	90 – 500V	2x 27A (40A)	2x 5500W	*2			•	•	•

# pouze v kombinaci s monitoringem Raspberry Pi /Orange PI a speciálním kabelem USB-console

\*1 pouze v režimu Line Mode

\*2 přetoky do sítě jsou možné výjimečně, krátkodobě, pouze po vybití baterií a připojení k síti a jsou pod limitem stanoveným ERÚ (115W)

\*3 proudový limit je bezpečný, panely smí mít nominálně o něco vyšší zkratový proud (např. O 20%) a MPPT se nepoškodí